







0777

INGROUND RECESSED



## WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website [www.arcluce.it](http://www.arcluce.it) for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and this mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance.



Replace any cracked shield.




Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED.



Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.

## SPECIFICATIONS



MECHANICAL	w/TRIM	TRIMLESS
Dimensions:	A: Ø 197mm B: 301mm	A: Ø 203mm B: 304mm
Weight:	3.5 Kg	
Rated Ta (max Ta):	-20°C ÷ +25°C	
ELECTRICAL		
Wiring:	ON/OFF, PC	
Input:	230-240V 50/60Hz	

## ACCESSORIES

**1099210X**

Thermoplastic material recessed installation box

**1099220X**

Louvre.

**1099282X**

Anti-slip opal glass

**1099409X**

Linear connector IP68 - 3 poles

**1099259X**

Junction box IP68 - 2/3 poles.

**1099407X**

Junction box IP68 - 4/5 poles

## INSTALLATION

1. Separate fixture from recessed box.
2. Dig hole. Fixture must be installed with a minimum 30cm depth of pea gravel or equivalent drainage base. Foresee a concrete base to sustain the load
3. Position in digged hole the recessed box.
4. Wire the fixture according to diagram.
5. Adjust orientation
6. Reassemble the fixture in reverse order and secure it to the recessed box.

### 1

### 2

Foresee a drainage (1).

Foresee a concrete base to sustain the load (2).

- Do not install fixtures in sunk areas where water could accumulate (3)
- Do not install fixtures upside-down (4).
- Do not install these fixtures in submersible installations such as pools or fountains (5).

### 3

Pour concrete up to this edge (1).

Pay attention to orientation mark. (2).

### 4

Turn off power (1).

- Cable OD: 5 ÷ 10 mm.
- Do not pinch or damage the cable (2).
- The cable connection must have an IP rating at least equal or higher than the fixture itself (3)

### 5

Do not touch the lens (2).

### 6

- Make sure to clean the gaskets and screen before closing (1).
- In order to evacuate any residual moisture, it is recommended to turn on for 30 minutes the fixtures before closing (2).
- Tighten the screws uniformly (3).

Data di emissione: 17.07.2019

Stato di modifica: M1

Codice: 655774.11

## AVERTISSEMENTS

### TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web [www.arcluce.it](http://www.arcluce.it) pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté.

La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacez tout bouclier fissuré. (3) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne pas fixer la DEL en fonctionnement.

#### INSTALLATION:

1. Séparer l'appareil de la boîte d'encastrement.
2. Préparer la cavité. Le luminaire doit être installé avec une profondeur minimale de 30cm de gravier ou de base de drainage équivalente. Prévoir une base de béton pour supporter la charge.
3. Installer le pot d'encastrement.
4. Câbler le luminaire selon le schéma.
5. Ajuster l'orientation.
6. Réassembler le luminaire et fixez-le au pot d'encastrement.

#### IMAGES:

(2.1) Prévoir un drainage. (2.2) Prévoir une base de béton pour supporter la charge. (2.3) N'installez pas de luminaires dans des zones creusées où l'eau pourrait s'accumuler. (2.4) N'installez pas les appareils à l'envers. (2.5) N'installez pas ces appareils dans des installations immergées telles que des piscines ou des fontaines. (3.1) Couler le béton jusqu'à ce bord. (3.2) Faire attention à l'orientation. (4.1) Éteindre l'alimentation. (4.2) Ne pincez pas et n'endommagez pas le câble. (4.3) La connexion du câble doit avoir un indice IP au moins égal ou supérieur à celui de l'appareil lui-même. (5.1) Ne touchez pas par la lentille. (6.1) Assurez-vous de nettoyer les joints et fermez l'appareil. (6.2) Pour évacuer toute humidité résiduelle, il est conseillé d'allumer l'appareil pendant 30 minutes avant de le fermer. (6.3) Serrez les vis uniformément.

## AVVERTENZE

### SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito [www.arcluce.it](http://www.arcluce.it) per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non fissare il LED durante il suo funzionamento.

#### INSTALLAZIONE

1. Approntare lo scasso. L'apparecchio deve essere installato con una base di ghiaia o una equivalente base di drenaggio di almeno 30cm di profondità. Prevedere una base in cemento per sostenere il peso.
2. Separare l'apparecchio dalla controcassa.
3. Installare la controcassa.
4. Cablare l'apparecchio seguendo lo schema.
5. Regolare l'orientamento.
6. Riasssemblare l'apparecchio.

#### IMMAGINI:

(2.1) Prevedere un drenaggio. (2.2) Prevedere una struttura in cemento per sostenere il peso. (2.3) Non installare gli apparecchi in aree affossate dove potrebbe accumularsi acqua. (2.4) Non installare l'apparecchio capovolto. (2.5) Non installare questi apparecchi in installazioni sommerse come piscine o fontane. (3.1) Colare il cemento sino a questo bordo. (3.2) Fare attenzione all'orientamento. (4.1) Spegner l'alimentazione. (4.2) Non schiacciare o danneggiare il cavo. (4.3) La connessione del cavo deve avere un grado IP almeno uguale o superiore a quello dell'apparecchio stesso. (5.1) Non afferrare la lente (6.1) Assicurarsi di pulire le guarnizioni e chiudere l'apparecchio. (6.2) Per evacuare l'eventuale umidità residua è consigliabile accendere l'apparecchio per 30 minuti prima di chiuderlo. (6.3) Serrare uniformemente le viti.